marantz®



ND8006
SIECIOWY ODTWARZACZ CD Z DAC



Inżynierowie Marantz wzięli wszystko, czego nauczyliśmy się podczas tworzenia serii Premium i zastosowali w tym jedynym w swoim rodzaju, znakomitym odtwarzaczu. Przedstawiamy "kompletny odtwarzacz cyfrowych źródeł muzyki". Odtwarzacz ND8006 dostarcza niesamowity dźwięk Marantz z dosłownie nieograniczonych źródeł muzycznych, w tym usług muzycki online, odtwarzania dźwięku z płyt CD, lokalnie zapisanych plików audio wysokiej rozdzielczości przez sieć i USB, AirPlay, Bluetooth, technologię HEOS multiroom i inne. Łatwo rozbudować każdy istniejący system audio do obsługi cyfrowych rozwiązań muzycznych - wraz z wszechstronnością i komfortem użytkowania. Gdziekolwiek i jakkolwiek Twoja ulubiona muzyka jest przechowywana, możesz teraz cieszyć się nią w legendarnej jakości Marantz.


Najważniejsze informacje	Korzyści
Wysokiej jakości odtwarzanie płyt CD, CD-R/RW (MP3/WMA)	Najlepsza jakość z Twoich ulubionych płyt
AirPlay, Bluetooth, Radio Internetowe, Spotify Connect, Amazon Music, TIDAL, Deezer i inne	Dostęp do prawie nieograniczonych źródeł muzyki online Twojego ulubionego serwisu muzycznego
2x wejścia coptyczne, Coaxial i USB-B z układem redukcji szumów	Najlepsza jakość z plików do 32bit/384kHz i DSD 11.2MHz
Audiofilskie przetworniki C/A 192kHz/32bit (ESS9016)	Najdokładniejsza konwersja i jakość dźwięku ze wszystkich źródeł
Opatentowane przez Marantz układy HDAM-SA2	Szerszy zakres dynamiczny z mniejszymi zniekształceniami
Dyskretny wzmacniacz słuchawkowy z HDAM-SA2	Wysokiej jakości dźwięk nawet z wymagających słuchawek
Podwójnie ekranowany transformator toroidalny	Dostarczenie dźwięku bez zbędnych zakłóceń
Wbudowany moduł Wi-Fi z obsługą dwóch pasm 2,4 GHz/5 GHz	Większa stabilność sieci
Wbudowana bezprzewodowa technologia HEOS multiroom Audio	Komfortowy system multiroom HEOS, sterowany przez aplikację
Rozwiązania HEOS dla domowej rozrywki	Korzystaj z asystenta głosowego Alexa
Obsługa odtwarzania plików WAV, MP3, AAC, WMA, FLAC, ALAC	Odtwarza popularne media cyfrowe, w tym w wysokiej rozdzielczości
Optyczne, wyjście coaxial; zmienne i stałe wyjścia analogowe; RS232	Wiele wyjść i niestandardowe opcje instalacji
Dostępny w kolorze czarnym lub srebrno-złotym	Doskonale pasuje do zintegrowanego wzmacniacza PM8006

COMPACT disc DIGITAL AUDIO · HDAM · TOROIDAL TRANSFORMER · Made for iPod iPhone iPad · AirPlay · marantz musical digital filtering · Bluetooth · HEOS · Hi-Res AUDIO · DAC MODE · Wi Fi CERTIFIED · DEEZER · Spotify · TIDAL · tunein · amazon alexa

because music matters

marantz®

ND8006
SIECIOWY ODTWARZACZ CD Z DAC



FUNKCJE	ND8006
Odtwarzanie: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
CD-Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data	- / • / • / -
WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay	• / • / • / •
Sieć i streaming muzyki online	•
Zintegrowany system multiroom HEOS	•
USB z przodu urządzenia	•
Tylny USB-B z trybem asynchronicznym dla PC	•
Transmisja strumieniowa audio DSD USB-B	DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2
Digital Optical and Coaxial in / out	• / •
Izolator sygnałów do pracy w trybie DAC	•
Wyjście analogowe	Stałe i zmienne
Wersja HDAM	HDAM & HDAM SA2
Wyjście słuchawkowe	•
Transformator mocy	Toroidalny
Wysokiej klasy komponenty audio	•
Marantz Musical Digital Filtering	•
SIEĆ	
Ethernet / Wi-Fi	• / • (podwójna antena)
Obsługa iPhone/iPod/iPad	AirPlay
Radio internetowe (TuneIn)	•
Spotify, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Bezstratne formaty FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Transmisja strumieniowa DSD	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Odtwarzanie gapless	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Kompatybilny z aplikacją Remote App	• (Android/iOS)
WEJŚCIA/WYJŚCIA	
Częstotliwość próbkowania - przednie wejście USB	192 kHz / 24-bit & DSD2.8 / DSD5.6
Tylne wejście USB-B	•
Wyjście analogowe	Stałe i zmienne
Port Ethernet	•
Wejścia cyfrowe: Coaxial / Optyczne	• / x2
Wyjścia cyfrowe: Coaxial / Optyczne	• / •
Współczynnik próbkowania - wejście cyfrowe	192 kHz / 24-bit
Magistrala D-Bus	•
RS232	•
Wejście Flasher	•
Wyjście słuchawkowe	•
SPECYFIKACJA	
Konwersja D/A	ESS Hyper Stream
Układ przetwornika DAC	ES9016
Filtr dolnoprzepustowy	HDAM
Bufor wyjścia	HDAM SA2
Wzmacniacz słuchawkowy	HDAM SA2
CDDA AUDIO	
Pasmo przenoszenia	2 Hz - 20 kHz
Zakres dynamiki	100 dB
Stosunek sygnał / szum	110 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0,00002 %
Separacja kanałów	105 dB
OGÓLNE	
Dostępne kolory	Czarny / Srebrno-Złoty
Metalowy panel przedni	•
Pobór mocy	42 W
obór mocy (czuwanie)	0.3 W
Automatyczne wyłączenie zasilania	•
Możliwość odłączenia przewodu zasilania	•
Pilot	•
Pilot - model	RC001PMND
Maksymalny wymiar (W x D x H)	440 x 341 x 106 mm
Waga	8.0 kg

EAN			
EU	ND8006/N1B	4951035061473	Czarny
	ND8006/N1SG	4951035061480	Srebrno-Złot
UK	ND8006/T1B	4951035061497	Czarny
	ND8006/T1SG	4951035061503	Srebrno-Złoty

Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie dokonanej przez firmę Marantz bez konieczności wczesniejszego powiadomienia.

Sound United Europe
A Division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
The Netherlands

Znak słowny i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Oprogramowanie Spotify jest objęte licencjami stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli. Marantz jest znakiem towarowym i zastrzeżonym znakiem towarowym D&M Holdings, Inc.

* Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie.